



Gebrauchsanweisung für die interne Expression-Switch aka „Double-Preset“-Mod & Expression Wheel-Modifikation (umschaltbar per Toggle-Switch) für Line 6 Stompbox Modeler oder M-Series:

Das Expression-Wheel arbeitet wie ein Expression-Pedal, während der Expression-Switch die Anfangs- und Endposition eines solchen Pedals simuliert. Somit wird bei der zuletzt genannten Mod ein schnelles Umschalten zweier Einstellungen ermöglicht.

Per Toggle-Switch kann die gewünschte Expression-Mod aktiviert werden. Zeigt der Toggle-Switch nach oben ist der Expression-Switch aktiv, zeigt der Schalter nach unten ist das Wheel angewählt.

Du hast zwei Möglichkeiten Deine Einstellungen für die Expression-Switch-Mod **und** des Expression-Wheels zu speichern.

Für beide Expression-Mods gelten die gleichen abgespeicherten Parameter! Wird ein Expression-Pedal an die 6,3 mm Buchse des Line 6 Stompbox Modelers/ M-Series angeschlossen, werden die internen Expression Mods deaktiviert.

Vorgehensweise für den **Expression-Switch**, um eine volle Funktion zu garantieren!

- den Toggle-Switch nach oben umlegen
- wähle ein Preset des Line 6 Modelers und verändere es nach Deinen Wünschen
- betätige nun den Expression-Switch (LED leuchtet)
- verändere nun einen oder mehrere Regler des gleichen Presets (alle Regler bis auf den Model-Selector können verändert werden)
- Nun kannst Du durch Betätigen des Expression-Switches zwischen beiden Einstellungen hin- und her schalten
- Als nächstes speichere die Einstellungen des Presets am Line 6 Modeler ab (durch gedrückt halten des betätigten Preset-Tasters am Line6 Modeler, bis die LED des Gerätes blinkt).

Vorgehensweise für das **Expression-Wheel**, um eine volle Funktion zu garantieren!

- den Toggle-Switch nach unten umlegen
- das Expression-Wheel auf Linksanschlag drehen
- Wähle ein Preset des Line 6 Modelers und verändere es nach Deinen Wünschen
- drehe das Expression-Wheel im Uhrzeigersinn komplett auf
- verändere nun einen oder mehrere Regler des gleichen Presets (alle Regler bis auf den Model-Selector können verändert werden)
- Nun kannst Du durch Betätigen des Expression-Wheels zwischen beiden Einstellungen hin- und her regeln
- Als nächstes speichere die Einstellungen des Presets am Line6 Modeler ab (durch gedrückt halten des betätigten Preset-Tasters am Line6 Modeler, bis die LED des Gerätes blinkt).

Viel Spaß mit Deinem Gerät und vielen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen!

Stay Tuned!